

583947

Sestava Comprio 4-24 a zesilovač 4XD125B



Komponent certifikátu podle EN 54-16

Sestava řídicí jednotky Comprio 4-24 (obj.č 583941) a čtyřkanalového zesilovače 4XD125B (obj.č. 580242)

Ostatní příslušenství jako jsou skříně, kabely, stanice hlasatele apod., musejí být objednány samostatně.

583944

VARIODYN D1 Comprio 4-8 (síťová verze)



Komponent certifikátu podle EN 54-16

Řídicí jednotka systému Comprio VARIODYN D1, který je určen pro malé a střední aplikace. Tato jednotka ve spojitosti se čtyřkanalovým zesilovačem 4XD125B představuje kompletní systém evakuačního rozhlasu, který je určen pro školy, malé hotely apod.. V zesilovači 4XD125B je vestavěný nouzový napájecí zdroj. Systém odpovídá požadavkům normy EN 60849 a EN 54. Všechny výkonové zesilovače jsou neustále kontrolovány. V případě poruchy je zajištěno automatické přepnutí na záložní zesilovač.

Reproduktorové linky jsou monitorovány na zkrat, zemní svod, přerušení a změny impedance. Comprio má možnost uložení přednahrávaných hlášení, signálů a gongů. Je možné ovládat hlasitost každého zdroje a každého kanálu zesilovače. K dispozici jsou také přídavné filtry jako pásmový ekvalizér, filtry horní a spodní propusti a zpoždění. V souladu s příslušnými předpisy jsou detekovány, zobrazeny a zaznamenány všechny poruchy během několika sekund. Pro speciální aplikace jako jsou tunely je možné naprogramovat zpoždění signálu až do výše 9,9 sekund. Řídicí jednotka Comprio je vybavena čtyřmi nezávislými kanály zesilovačů pro řízení až 8 reproduktorových zón nebo pro čtyři uzavřené reproduktorové smyčky v rámci kruhové technologie VARIODYN D1. Je také možné v rámci jednoho systému používat zároveň technologii samostatných liniových reproduktorových linek a kruhové technologie.

Jednotka Comprio má 12 vstupních kontaktů, přičemž 8 z nich je možné programovat a monitorovat, 8 bezpotenciálových releových výstupů, jeden linkový audio výstup, až 3 audio vstupy a / nebo až 3 mikrofonní vstupy, 3 DAL konektory a 1 TWI konektor.

Tato varianta je síťová verze umožňující propojení s dalšími komponenty systému Variodyn pomocí sítě Ethernet.

Příslušenství jako držáky, kabely, stanice hlasatele je nutné objednat zvlášť.



Jednotlivé DOM komponenty jsou dodávány samostatně. Prosíme, používejte větrací panel obj.č. 583708.ES pro každou řídicí jednotku Comprio. Ruční mikrofon obj.č. 583308 je nutné objednat zvlášť.

Vlastnosti

- V souladu s EN 54-16 a 60849
- Všechny funkce evakuačního systému v 19" modulu
- Neustálé monitorování všech částí systému
- Automatické a dynamické přepnutí na záložní zesilovač
- Automatické řízení hlasitosti (AVC)
- 24 V DC záložní napájení
- Liniová nebo kruhová technologie reproduktorových linek
- 12 vstupních / výstupních kontaktů (8 z nich je programovatelných pro monitoring)
- 8 bezpotenciálových releových výstupů,
- až 3 audio vstupy a / nebo 3 mikrofonní vstupy
- 3 DAL konektory
- 1 TWI konektor

Příslušenství

583708.ES	Větrací panel 1 HU s logem ESSER
583308	Ruční mikrofon pro VARIODYN D1 Comprio
583444	Záložní kabel RC44 VARIODYN D1
584913	Kryt pro Comprio
584913.R	Kryt pro Comprio (včetně držáku)
583413	Kabelová sada akumulátory - zesilovač 4XD125
581732	Akumulátor 12 V/65 Ah
583414	Kabelová sada zesilovač 4XD125 - jednotka Comprio
583466	CAT5 patch kabel, 0.5 m šedý
583467	CAT5 patch kabel, 1.0 m šedý
583469	CAT5 patch kabel, 3.0 m šedý
583496	Koncový člen reproduktorové linky (EOL)
581316	Ruchový mikrofon
583703	Montážní sada 1
583342	Linkový izolátorový modul (LIM)
583332	Modul přepětové ochrany pro kontakty jednotky UIM